

QUADRO DE CARGAS QG - QUADRO GERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CIRC.	DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO (W)	TOMADAS (W)	TOMADA USO ESPECÍFICO (W)	CARGA INST. (W)	F.P.	CARGA INST.(VA)	FATOR DEMANDA	CARGA DEM (VA)	TENSÃO (V)	CORR (A)	CABO (mm <sup>2</sup> )	DISJ (A)-XP	DR 30mA (A)
1	ILUMINAÇÃO COZINHA/WC/SERVIÇO	300			300	0,50	600	0,46	276	127	4,7	1,5	10-1P	NÃO
2	TOMADAS COZINHA		1840		1840	0,92	2000	0,46	920	127	15,7	2,5	20-1P	25-2P
3	TOMADAS SERVIÇO		1840		1840	0,92	2000	0,35	700	127	15,7	2,5	20-1P	25-2P
4	ILUMINAÇÃO DIREÇÃO/SECRETARIA	200			200	0,50	400	0,35	140	127	3,1	1,5	10-1P	NÃO
5	TOMADAS DIREÇÃO		1840		1840	0,92	2000	0,35	700	127	15,7	2,5	20-1P	NÃO
6	TOMADAS SECRETARIA		1840		1840	0,92	2000	0,35	700	127	15,7	2,5	20-1P	NÃO
7	ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO/VARANDA	300			300	0,50	600	0,46	276	127	4,7	1,5	10-1P	NÃO
8	TOMADAS RECEPÇÃO		1840		1840	0,92	2000	0,35	700	127	15,7	2,5	20-1P	NÃO
11	TOMADA USO ESPECÍFICO - CHUVEIRO			5500	5500	1,00	5500	0,80	4400	220	25,0	4,0	32-2P	40-2P
12	TOMADA WC		1840		1840	0,92	2000	0,35	700	127	15,7	2,5	20-1P	25-2P
13	TOMADA CIRCULAÇÃO		1840		1840	0,92	2000	0,35	700	127	15,7	2,5	20-1P	NÃO
14	TOMADA VARANDA		1840		1840	0,92	2000	0,35	700	127	15,7	2,5	20-1P	25-2P
GERAL	CIRCUITO GERAL QUADRO QGBT - VEM DO PADRÃO CONCESSIONÁRIA				21020	0,91	23100		10912	220/127	49,6	10,0	50-2P	NÃO

LEGENDA

